

Czytnik SCR06 przeznaczony jest do pracy ze sterownikami lub komputerem PC w systemach identyfikacji. Komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi odbywa się w standardzie RS485. Odczyt numeru identyfikatora następuje poprzez jego zbliżenie w dolnej części obudowy czytnika. Odczytywany numer zostaje zapamiętany w czytniku i na odpowiedni rozkaz zostaje przesłany do sterownika lub PC. Czytnik może sterować sygnałami wyjściowymi oraz kontrolować stan sygnałów wejściowych. Posiada przetwornik PIEZO, dwie dwukolorowe diody LED ułatwiające komunikację i obsługę systemu oraz szesnasto klawiszową klawiaturę.



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie	12	V DC
- pobór prądu	<150	mA
- zasięg odczytu	do 10	cm
- częstotl. pracy	125	kHz
- wyj. 1 (przełącznik)	1	A
- wyj. 2 (przełącznik)	1	A
-wej. 1 stan aktywny	niski	0V
-wej. 2 stan aktywny	niski	0V
- klawiatura	16	przycisków
- temperatura pracy	0-60	st. C
- wyświetlacz LCD	2 x 16	znaków
- wymiary	95x190x35(43)	mm

ZASTOSOWANIA:

Systemy Rejestracji Czasu Pracy

- Kontrola Dostępu,
- pomieszczenia szczególnie chronione
- pomieszczenia biurowe,
- magazyny
- serwerownie
- kontrola dostępu do maszyn

Systemy identyfikacji i kontroli w przemyśle.

IDENTYFIKATORY:

- karty zbliżeniowe
- brelok TEAR SHAPE
- brelok KEY HOLDER
- krążki



